


ELITE Sauna 128850 JA 128851



HUOM!

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Älä kytke LED-nauhaa päälle nauhan ollessa vielä pakkauksessa tai kerällä.





Tämä LED-nauha ei sisällä vaihdettavia valon lähteitä.

Jos nauha on vahingoittunut, älä kytke, vaan hävitä elektroniikkajätteenä.

HUOM! Pakkaus ei sisällä liitäntälaitetta. Vakiojänniteliitäntälaitteen (24VDC) tehon valinnassa on otettava huomioon LED-nauhan kokonaisteho. Kokonaisteho(W) = W/m x pituus(m). Huom. Suosittelemme liitäntälaitteen kuormittamista enintään 80 % sen maksimi kapasiteetista.

ASENNUS, LYHENNYS, KATKAISU JA JATKAMINEN

1. LED-nauha kiinnitetään paketin mukana tulevilla asennuskiinnikkeillä (Kuva 3 ja 4).
2. Nauha tulee asentaa mahdollisimman tasaiselle alustalle ja niin, ettei siihen suuntaudu vetoa tai vääntöä.
Varmista, että nauhan ympärille ledien puolelle jää vapaata ilmatilaa. Nauhaa ei saa upottaa kokonaan eristeaineeseen. Käyttöympäristön Max. lämpötila on +125°
3. Led nauhan yläpinnalta taivutusaste on 30°. Nauha ei taivu sivuttaissuunnassa.
4. LED-nauhan toisessa päässä on 500 cm pitkät kytkentäjohdot.
5. Lyhennys: Nauha on katkaistavissa mistä kohtaa tahansa (free cut). Katkaise kohtisuoraan nauhaa nähden. Tiivistä katkaisukohta mukana tulevalla päätytulpalla ja varmista tiiveys kohteeseen sopivalla silikonimassalla. (Kuva 1 ja 2)
Nauha ei ole jatkettavissa ja huolehdi ylimääräinen nauha asianmukaisesti elektroniikkajätteeseen.
6. Kytkeminen vakiojännitelähteeseen: Kytke kytkentäjohdot vakiojännitelähteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.



HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. LED-nauhalla on 5 vuoden toimivuustakuu.

Rikkoutuneen ledinauhan käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä. Katkaise sähkö ennen puhdistusta. LED-nauhaa saa puhdistaa vain pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna nauhan kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.

CE Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännitedirektiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:





Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

OBS! Se till att spänningen är avstängd före installation eller underhåll. En fast monterad armatur får endast anslutas till elnätet av en behörig installatör enligt gällande föreskrifter. Spara installationsanvisningen för nästa användare. Sätt inte på LED-remsan när den fortfarande är i förpackningen eller upprullad. Denna LED-remsa innehåller inga utbytbara lampor. Om remsan är skadad, anslut inte den utan kassera den som elektronikavfall.

OBS! Förpackningen innehåller ingen drivdon. Vid val av drivdon (24VDC) bör LED-remsans totala effekt beaktas. Total effekt (W) = W/m x längd (m). Observera att vi rekommenderar att belasta drivdonet högst 80% av dess maximala kapacitet.

INSTALLATION, FÖRKORTNING, AVKLIPP OCH FÖRLÄNGNING

- 1) LED-remsan monteras med de installationsklämmor som medföljer paketet (Bild 3 och 4).
- 2) Remsan bör installeras på en så jämn yta som möjligt, utan att utsättas för drag eller vridning. Se till att det finns fritt utrymme för luft runt remsan på LED-sidan. Remsan får inte helt sänkas ner i isoleringsmaterial. Den maximala drifttemperaturen är +125°C.
- 3) LED-remsans böjningsvinkel från ovansidan är 30°. Remsan böjer sig inte i sidled.
- 4) I ena änden av LED-remsan finns 500 cm långa anslutningskablar.
- 5) Förkortning: Remsan kan klippas var som helst (free cut). Klipp rakt över remsan. Försegla klippområdet med den medföljande ändpluggen och säkerställ tätningen med en lämplig silikonmassa. (Bild 1 och 2). Remsan kan inte förlängas, och eventuellt överskott bör omhändertas som elektronikavfall.
- 6) Anslutning till konstantspänningskälla: Anslut anslutningskablar till konstantspänningskällan enligt tillverkarens anvisningar.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Armaturen har inga utbytbara ljuskällor. LED-remsan har 5 års funktionsgaranti. Användningen av en skadad LED-remsa måste omedelbart upphöra och kasseras som elektronikavfall.

Stäng av strömmen innan rengöring. LED-remsan får endast rengöras med en mjuk trasa eller liknande. Låt remsan torka ordentligt efter rengöring innan användning. Använd inte lösningsmedel eller liknande vid rengöring som kan skada armaturens beläggning eller konstruktion.

Tekniset tiedot:

Tuotenumero/Productnummer:	128850	128851
Väri/färg:	musta / svart	valkoinen / vit
Jännite/Spänning:	24VDC	
Valonlähde/Ljuskälla:	Kiinteä LED-moduli / Fast LED-modul	

Teho/Effekt(W):	10 W/m	10 W/m
Valovirta/Ljusflöde(lm):	40 lm/m	240 lm/m
Värlämpötila/Färgtemperatur (K):	3000K	2700K
Ra-indeksi/Ra-index:	Ra>80	
Mitat/Dimension(mm):	2500x10x10	2500x10x10
KytKentä/Koppling	5 m kytKentäjohdot punainen (DC24V+) ja musta (DC24V-) / Anslutningskablar i varje ände av LED-strip (röd (DC24V+) och svart (DC24V-) 2x2,5m lång	
KytKentäjohdot/Kablar	2x0,75mm2	
Materiaali/Material:	Fosfori päällysteinen COB-nauha ja silikoniputki / Fosforbelagd COB-strip och siliconslang	
Katkaisuväli/Brytpunkt:	vapaasti katkaistavissa	
Suojausluokka/Skyddsklass:	Luokka III / Klass III	
Kotelointiluokka/Kapslings:	IP65	IP65
Käyttöympäristön lämpötila/Omgivningstemperatur:	-20°C - +125°C	
Himmennys/Dimning:	Himmennettävä sopivalla liitäntälaitteella tai LED himmentimellä / Dimbar med lämplig ballast	
Elinikä/Livslängd(Ta 25°C):	50000 h	
Takuu/Garanti:	5 vuotta / 5 år	

CE Denna enhet har konstruerats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i lågspänningsdirektivet och RoHS-direktivet. Produkten har därför CE-märkning, och en försäkran om överensstämmelse har utfärdats, vilken är tillgänglig för tillsynsmyndigheter.

 Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:
 Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland